



## Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера **EaglePro DU400Z**

### При работе с диктофоном

**Рекомендуется!** Использовать прибор в сухом  
помещении и вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под  
приямка солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной  
запыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в  
диктофон самостоятельно.

С видео-инструкцией по настройке диктофона Вы  
можете ознакомиться на сайте [dictakat24.ru](http://dictakat24.ru).



### Общее описание

Диктофон плеер DU400Z – усовершенствованная модель со встроенной функцией шумоподавления и встроенным датчиком звука.

Диктофон DU400Z имеет такие важные элементы и дополнительные функции как: наличие экрана для удобной работы, возможность установки пароля для ограничения доступа к устройству, настройки качества записи.

Уникальной особенностью является поддержка карт памяти до 32 ГБ, регулировка чувствительности датчика шума, и установка длительности отрезков записи - от 30 до 300 минут!

Диктофон имеет небольшие габариты 75x22x12 мм и вес 43 грамм, ударопрочный корпус из сплава легких металлов.

Данный диктофон можно применять в любых целях, требующих записи звука: на лекциях, при посещении врачей, при общении с чиновниками и сотрудниками гаи. Кроме того, данная модель отлично подойдет для аудиоконтроля помещений и автомобиля.

Данную модель можно использовать как флешку для переноса информации, и как MP3 плеер для прослушивания музыки.

Работает до 24 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Рабочий температурный диапазон 0 – 45 °C. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

### Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 5 часов.

Включить устройство с помощью переключателя On-Off в положение On.

#### Режим записи звука

Для записи звука на диктофон необходимо:

1. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
2. Переключатель Rec/Save перевести в положение Rec;
3. Для остановки записи перевести переключатель Rec - Save в положение Save. Диктофон сохранит запись.  
Процесс сохранения записанного файла занимает несколько секунд.

#### Режим MP3-плеера

Для прослушивания аудио необходимо:

1. Вставить наушники в соответствующую гнездо 3.5мм;
2. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
3. На передней панели нажать на кнопку Play/Pause;
4. Для остановки воспроизведения повторно нажать Play/Pause.

Контролировать уровень громкости можно с помощью кнопок на боковой поверхности: VOL+ / VOL- (увеличение или уменьшение громкости соответственно)

Для переключения между аудиофайлами используются кнопки Next и Prev (переключка вперед или назад соответственно).

#### Сохранение нужных файлов и очистка памяти

Сохранение файлов на компьютер производится через подключение к нему диктофона (диктофон оснащен USB портом).

При подключении диктофона он определяться как флешка, с которой можно скопировать файлы, удалить файлы или сохранить на нее как музыку для дальнейшего прослушивания, так и другие форматы файлов для переноса информации.

Установка драйверов и прочих программ для переноса информации не требуется.

#### Дополнительные настройки

При нажатии на кнопку Menu открывается меню настроек:

- 1 Активации записи по датчику звука
- 2 Настройки воспроизведения (Эквалайзер Audio EQ)
- 3 Качество записи: формат записи WAV / MP3, битрейт аудио
- 4 Настройки длины отрезков аудио файлов записи
- 5 Настройки шумоподавления
- 6 Настройки языка интерфейса
- 7 Таймер подсветки и т.д.

### Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8 ГБ

Поддержка SD карт: до 32 ГБ

Время работы без подзарядки: 24 часа

Время зарядки: 5 часов

Наличие монитора: Бицветный антибликовый дисплей

Режим шумоподавления: Есть, авто

Емкость аккумулятора: 300мАч

Скорость записи: 192 кбит/с, 512 кбит/с, 1536 кбит/с.

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм

Габариты диктофона: 75 x 22 x 12 мм., масса 43 грамма

Условия эксплуатации прибора: температура 0 – 45 °C

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

### Комплект поставки

Мини диктофон-плеер DU400Z – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Гарантый талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

Надежный платёж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая мы не ремонтируем товар, не отправляем его в сервисный центр, как это делают в других магазинах, мы просто это меняем на новый!

Программы быстрорабочего оборудования товары - в течение 14 дней возможен обмен или вернуть исправившийся товар без объяснения причин своих действий

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик. Ваш доверительного руководления об этом попутает,